


Zasilacze Eco

12 V – z funkcją przełącznika

Zasilacz z funkcją przełącznika, napięcie stałe 12 V Häfele Loox5



Podłączanie dystrybutorów

- 1 Dystrybutor z połączeniem wtykowym Box-to-Box nie jest bezpośrednio kompatybilny. Przewód przedłużający należy zamówić oddzielnie, patrz strona 160.
- 2 Dystrybutor 6-gniazdowy z wbudowanym przewodem zasilającym (strona 156) jest bezpośrednio kompatybilny.

- > Z funkcją przełącznika
- > Wyjątkowo płaski 16 mm
- > Zasilacze 12 V z system wtyków generacji Loox5

- > Zastosowanie: Do opraw LED (nie nadaje się do innych urządzeń)
- > Wersja: Z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- > Materiał: Tworzywo sztuczne
- > Kolor/powierzchnia: Czarny
- > Częstotliwość sieciowa: 50–60 Hz
- > Napięcie wyjściowe: 12 V DC $\pm$ 3%
- > Liczba przyłączy: 4 x gniazdo, Loox5 2-żyłowe 12 V
- > Wejście na przełącznik: 1 x gniazdo, przełącznik Loox
- > Żywotność: 30 000 godzin
- > Montaż: Do przykręcania, do przyklejania
- > Wskazówka montażowa: Należy zapewnić wystarczający dopływ powietrza i cyrkulację w miejscu montażu. Wykonać otwór rewizyjny.
- > Zakres dostawy: 1 zasilacz z materiałami do montażu

5 12 V	Napięcie sieciowe V	Moc wyjściowa W	Prąd wyjściowy A	Zużycie mocy w trybie czuwania W	Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm	Nr artykułu
--------	------------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------

220–240 V~: typowe napięcie wejściowe w UK, AU, UE, KR

1	220–240	20	1,67	0,20	138 x 50 x 16	833.72.933
2		40	3,33	0,50	190 x 60 x 16	833.72.935

100–127 V~: typowe napięcie wejściowe w US, JP, CN, TW

1	100–127	20	1,67	0,10	138 x 50 x 16	833.72.932
2		40	3,33	0,10	190 x 60 x 16	833.72.934

! Zasilacz należy dobrać odpowiednio do przyjętego w danym regionie napięcia wejściowego!

! **Informacja**
W przypadku pracy ciągłej należy użyć zasilaczy Loox5 o żywotności 50 000 godzin.
Maksymalna długość przewodu między zasilaczem Loox5 a odbiornikiem wynosi 10 m. Większe długości przewodu powodują w połączeniu z dużymi obciążeniami (długością taśm) straty napięcia w przewodzie. Skutkują one dostrzegalnym osłabieniem jasności oprawy. Podane wartości natężenia oświetlenia opraw zostały wyznaczone przy znamionowym napięciu wyjściowym zasilacza (12 V lub 24 V).

! Temperatura otoczenia od –25°C do +45°C.
Należy zapewnić wystarczający dopływ powietrza i cyrkulację w miejscu montażu.

Przewód zasilający, dostosowany do wymogów danego kraju, gniazdo C7 (wtyczka płaska), długość przewodu 2 m


Kształt wtyczki										
Oznaczenie	UK	AU	UE	US	JP	CN	KR	TW	UE	US
Zakres dostawy	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Nr artykułu	833.89.000	833.89.001	833.89.002	833.89.003	833.89.016	833.89.005	833.89.006	833.89.007	833.89.009	833.89.050

Zasilacze Eco

24 V – z funkcją przełącznika



Zasilacz z funkcją przełącznika, napięcie stałe 24 V Häfele Loox5



Podłączanie dystrybutorów

- ① Dystrybutor z połączeniem wtykowym Box-to-Box nie jest bezpośrednio kompatybilny. Przewód przedłużający należy zamówić oddzielnie, patrz strona 160.
- ② Dystrybutor 6-gniazdowy z wbudowanym przewodem zasilającym (strona 156) jest bezpośrednio kompatybilny.

- > Z funkcją przełącznika
- > Wyjątkowo płaski 16 mm
- > Zasilacze 24 V z system wtyków generacji Loox5

- > Zastosowanie: Do opraw LED (nie nadaje się do innych urządzeń)
Z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- > Wersja: Tworzywo sztuczne
- > Materiał: Czarny
- > Kolor/powierzchnia: 50–60 Hz
- > Częstotliwość sieciowa: 24 V DC $\pm$ 3%
- > Napięcie wyjściowe: 4 x gniazdo, Loox5 2-żyłowe 24 V
- > Liczba przyłączy: 1 x gniazdo, przełącznik Loox
- > Wejście na przełącznik: 30 000 godzin
- > Żywotność: Do przykręcania, do przyklejania
- > Montaż: Należy zapewnić wystarczający dopływ powietrza i cyrkulację w miejscu montażu.
- > Wskazówka montażowa: Wykonać otwór rewizyjny.
- > Zakres dostawy: 1 zasilacz z materiałami do montażu

5 24 V	Napięcie siec- iowe V	Moc wyj- ściowa W	Prąd wyj- ściowy A	Zużycie mocy w trybie czuwania W	Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm	Nr artykułu
--------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	--	-------------

220–240 V~: typowe napięcie wejściowe w UK, AU, UE, KR

①	220–240	20	0,83	0,20	138 x 50 x 16	833.75.933
②		40	1,67	0,50	190 x 60 x 16	833.75.935

100–127 V~: typowe napięcie wejściowe w US, JP, CN, TW

①	100–127	20	0,83	0,10	138 x 50 x 16	833.75.932
②		40	1,67	0,10	190 x 60 x 16	833.75.934

! Zasilacz należy dobrać odpowiednio do przyjętego w danym regionie napięcia wejściowego!

! Informacja
W przypadku pracy ciągłej należy użyć zasilaczy Loox5 o żywotności 50 000 godzin.

Maksymalna długość przewodu między zasilaczem Loox5 a odbiornikiem wynosi 10 m. Większe długości przewodu powodują w połączeniu z dużymi obciążeniami (długością taśm) straty napięcia w przewodzie. Skutkują one dostrzegalnym osłabieniem jasności oprawy. Podane wartości natężenia oświetlenia opraw zostały wyznaczone przy znamionowym napięciu wyjściowym zasilacza (12 V lub 24 V).

! Temperatura otoczenia od –25°C do +45°C.
Należy zapewnić wystarczający dopływ powietrza i cyrkulację w miejscu montażu.

Przewód zasilający, dostosowany do wymogów danego kraju, gniazdo C7 (wtyczka płaska), długość przewodu 2 m

Kształt wtyczki										
Oznaczenie	UK	AU	UE	US	JP	CN	KR	TW	UE	US
Zakres do- stawy	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Nr artykułu	833.89.000	833.89.001	833.89.002	833.89.003	833.89.016	833.89.005	833.89.006	833.89.007	833.89.009	833.89.050